



VIGIL3 Audio Eingang

zertifiziert nach EN54



BV3AIM2



BV3AIM4

VIGIL3 ist die nächste Generation unserer Sprachalarmierungssysteme. Das modulare und erweiterbare System ermöglicht die Realisierung von kleinen bis sehr großen Sprachalarmanlagen, mit zentralem oder dezentralem Aufbau.

VIGIL 3

SYSTEM MERKMALE:

- 64 parallele Audio-Kanäle
- 400 Eingänge auf 800 Ausgänge, je nach Ausbaustufe
- 254 Textspeicher
- Vollständig modular und erweiterbar
- Schnelle Übertragungsraten, auch in komplexen Systemen
- Konfiguration, Protokollzugriff und Textspeicherverwaltung über einen zentralen Zugangspunkt
- Ein Gesamtsystem, trotz dezentralen Aufbaus
- Für 19" Rackmontage oder in Wandgehäuse (Eclipse)
- Alle internen Verbindungen über Standard CAT5 Kabel für einfache Installation und Wartung
- Keine Ethernet Switches notwendig
- Unterstützt alle Baldwin Boxall Überwachungen für Verstärker- und Lautsprecherlinien (Piloton, DC, Impedanz)
- Für höchste Sicherheit und Stabilität sind alle Verbindungen überwacht
- Betrieb in gemischten Glasfaser- und Kupfer-Netzwerken

BV3AIM2/4 EINGANGSMODUL:

- Versionen mit 2 oder 4 Eingängen erhältlich
- Hutschienenmontage im Gestellschrank
- 6-Band parametrischer EQ je Eingang
- Programmierbare Priorität je Eingang
- Trafosymmetrische Eingänge und RS485 Anschluss für Steuerfunktionen
- Jedes Modul wird in den Ethernet-Ring eingebunden
- Konfiguration eines jeden Audio Eingangs von beliebigem Punkt im Netzwerk
- Jedes Modul mit sprachgesteuertem Schalter (VOX)

Technische Daten:

Audio Eingänge	
Anzahl	2/4 (BV3AIM2/BV3AIM4)
Entkopplung	Transformator
Eingangs Empfindlichkeit	80mV (-20dB) bis IV (+2dB)
Frequenzgang (-3dB)	30Hz and 20kHz
Rauschabstand	> 70dB
Signalprozessor	
Stufen	6 je Eingang
Filter Typen	Tiefpass Hochpass Bandpass Notchfilter Parametrisch Low Shelf High Shelf
Pegelkontrolle	Kompressor
Text- und Gongsignal-Speicher	
Anzahl	8
Länge	4 sec.
Sample Rate	48KS/s @ 16 bit PCM Mono
Dateiformat	.wav
Energieversorgung	
DC Anforderungen	2 Eingänge: 20-35V @ 105mA 4 Eingänge: 20-35V @ 120mA
Anschluss	Ethernet (proprietär) Ext In: Schraubklemmen
Anschlüsse	
Audio Eingänge	Lokal: RJ45 Extern: Federklemmen
Netzwerk	RJ45

Ihr Vertrieb für Deutschland / Österreich / Schweiz

L&V LAAUSER & VOHL GmbH
Elektro Akustik Distribution

T: +49 (0) 711 448180 F: +49 (0) 711 4481830
E: sales@laauser.com
W: www.laauser.com



BALDWIN BOXALL
LEADING THE WAY TO SAFETY

Baldwin Boxall Communications Ltd
Wealden Industrial Estate, Farningham Road,
Crowborough, East Sussex, TN6 2JR, United Kingdom

T: +44 (0) 1892 664422 F: +44 (0) 1892 663146
E: mail@baldwinboxall.co.uk
W: www.baldwinboxall.co.uk

Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten, DOC NO: 10086.0519 [LV-D]